Registro antincendio e dei controlli periodici

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO ANTINCENDIO



DM 01/09/2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) ,
punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

LA SORVEGLIANZA

La definizione di sorveglianza è la seguente: “Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.”

La sorveglianza è a carico della SCUOLA e viene svolta secondo le seguenti modalità:

1. sorveglianza giornaliera: dal collaboratore scolastico in servizio al primo turno;
2. sorveglianza mensile: su nomina del Dirigente Scolastico.

SORVEGLIANZA GIORNALIERA

All’inizio della giornata lavorativa, prima dell’ingresso degli allievi nella scuola, è necessario che il **collaboratore scolastico in servizio al primo turno** verifichi che:

1. gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;
2. gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;
3. siano visibili e facilmente raggiungibili tutti i pulsanti di allarme (inclusi i comandi delle campanelle ove queste vengano utilizzate in sostituzione dei sistemi di allarme);
4. tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, chiavistelli, catene, ecc.), con sistema di apertura integro e sgombre da ostacoli;
5. le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale, ecc.) siano sgombre da qualsiasi ostacolo anche provvisorio;

SORVEGLIANZA GIORNALIERA

Specifici controlli vanno effettuati anche al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

1. controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
2. controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
3. controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
4. controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
5. controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

SORVEGLIANZA GIORNALIERA

CONTROLLI GIORNALIERI CON ESITO NEGATIVO

DA FOTOCOPIARE, COMPILARE ED INVIARE ALLA SEGRETERIA

N° SCHEDA _____	**DATA** (giorno/mese/anno) **E ORA** _ _ / _ _ / _____

CONTROLLI EFFETTUATI:

- ❑ gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;
- ❑ gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili;
- ❑ siano visibili e facilmente raggiungibili tutti i pulsanti di allarme (inclusi i comandi delle campanelle ove queste vengano utilizzate come sistemi di allarme);
- ❑ tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, chiavistelli, catene, ecc.), con sistema di apertura integro e sgombre da ostacoli;
- ❑ le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale, ecc.) siano sgombre da qualsiasi ostacolo anche provvisorio.

ANOMALIE RILEVATE E PROVVEDIMENTI ADOTTATI:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO FIRMA

Nel caso in cui la sorveglianza abbia esito negativo è necessario compilare la scheda di lato riportata e inviarla alla segreteria affinché vengano prese tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza nella scuola.

SORVEGLIANZA MENSILE



ESTINTORI

Cosa verificare:

1. sono verificati e ancora validi (vedi il cartellino di manutenzione)?
2. hanno l'indicatore di pressione all'interno del campo verde?
3. si presentano integri, non manomessi e senza anomalie quali ugelli ostruiti, tracce di corrosione, perdite, fenditure del tubo flessibile, danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto?
4. hanno i contrassegni distintivi esposti a vista e ben leggibili?
5. sono segnalati da idonei cartelli?

SORVEGLIANZA MENSILE

ILLUMINAZIONE



Cosa verificare:

1. le lampade sono tutte funzionanti e integre?
2. il grado di illuminamento dei locali, dei percorsi, delle scale e della segnaletica è sufficiente?

PORTE REI

Cosa verificare:

1. il sistema di apertura è integro e funzionante (maniglia o maniglione antipanico)?
2. la molla di chiusura e le guarnizioni di tenuta sono efficaci?
3. le cerniere sono integre e funzionanti?



SORVEGLIANZA MENSILE



IDRANTI E NASPI

Cosa verificare:

1. sono verificati periodicamente (vedi il cartellino di manutenzione)?
2. sono presenti tutti gli accessori (manichetta, naspo e lancia) e le istruzioni d'uso?
3. le cassette si presentano integre e in buono stato (sono assenti segni di deterioramento, corrosione o perdite d'acqua)?
4. sono segnalati da idonei cartelli?
5. la rete idrica è in pressione ?
6. l'attacco di mandata per autopompa dei VV.F. è in buono stato?

SORVEGLIANZA MENSILE



SISTEMI DI ALLARME E RILEVAZIONE INCENDIO

Cosa verificare:

1. i pulsanti di allarme presentano le scatolette e i vetrini integri?
2. i pulsanti di allarme presentano il martelletto (in caso di vetrino a rottura)?
3. i pulsanti di allarme sono funzionanti?
4. i pulsanti di allarme sono segnalati da idonei cartelli?
5. i rilevatori sono integri e funzionanti (led attivo)?

SORVEGLIANZA MENSILE

QUADRI ELETTRICI E IMPIANTO ELETTRICO

Cosa verificare:

1. gli interruttori differenziali presenti nei quadri elettrici sono funzionanti? (tasto di prova)
2. i quadri elettrici presentano i cartelli di avvertimento e di pericolo?
3. l'interruttore elettrico generale è segnalato?
4. lo stato di conservazione delle prese, degli isolamenti, ecc. è buono?



SORVEGLIANZA MENSILE

QUADRI ELETTRICI E IMPIANTO ELETTRICO

Ecco riassunte le fasi da seguire per il test:

Premi il pulsante T – Dovresti sentire uno scatto. La leva dell'interruttore dovrebbe abbassarsi (si verifica cioè il disarmo dell'interruttore).

Verifica OK – se l'impianto elettrico è stato isolato (se quindi hai sentito il TAC e la leva si è abbassata) allora il test è andato a buon fine.

Riarma l'interruttore – a questo puoi nuovamente sollevare la leva dell'interruttore, così da riportare l'energia elettrica al tuo impianto.

Se non succede nulla? Se premendo il pulsante non succede nulla, vuol dire che il salvavita non funziona correttamente ed è necessario segnalare l'anomalia.



SORVEGLIANZA MENSILE

CARICO D'INCENDIO

Cosa verificare:

1. sono osservate le limitazioni del carico d'incendio nei vari ambienti?

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Cosa verificare:

1. la segnaletica sulle vie di esodo, uscite di emergenza, cassetta di primo soccorso, ecc. è presente e integra?

SORVEGLIANZA MENSILE

CONTROLLI MENSILI CON ESITO NEGATIVO

DA FOTOCOPIARE, COMPILARE ED INVIARE ALLA SEGRETERIA

N° SCHEDA _____	**DATA** (giorno/mese/anno) **E ORA** _ _ / _ _ / _____

L'ISPEZIONE HA AVUTO ESITO POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

Specificare il tipo di difformità/anomalia rilevata e la relativa ubicazione.

ANOMALIE RILEVATE:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO (nome e cognome) FIRMA

_____

Nel caso in cui la sorveglianza abbia esito negativo è necessario compilare la scheda di lato riportata e inviarla alla segreteria affinché vengano prese tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza nella scuola.